

FUTURA (EX- LUXO)

Portiers vidéo mains libres
pour systèmes X1 et XIP

CAME  BPT



PLUS

- Ouvre-porte
- Audio mains libres
- Écran TFT LCD 7"
- Boutons à effleurement
- Activation/désactivation audio durant la conversation
- Deux touches pour l'activation de fonctions auxiliaires/appel concierge
- Jusqu'à 8 appels Intercom
- Touche « Panique » pour la demande d'aide au concierge
- Touche de réglage de la sonnerie
- Touche de désactivation de la sonnerie avec LED de signalisation de la désactivation
- Activation vidéo automatique des postes externes par sélection cyclique
- Réglage de la saturation des couleurs et de la luminosité de l'écran
- Fonction transfert vidéo entre les postes en appel simultané
- Fonction Master/Slave
- Fonction de blocage des boutons pour en faciliter le nettoyage

FUTURA X1 WH BF (EX-LUXO) 62100590 (EX- 001DC01LUXO)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	FUTURA X1 WH BF
Dimensions (mm)	212 x 161 x 29
Alimentation par BUS (V)	15 - 20 DC
Absorption par BUS (mA)	410
Alimentation locale (V)	16 - 18 DC
Absorption locale (mA)	370
Absorption en mode veille (mA)	<1
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ +35
Degré de protection (IP)	30
Standard vidéo	PAL/NTSC
Couleur	Blanc

ARTICLE / CODE DESCRIPTION

FUTURA X1 WH BF

62100590

Portier vidéo mains libres avec écran LCD 7", touches à effleurement et coloris blanc. Fonction malentendants pour porteurs d'appareils auditifs.

Moniteur mural avec écran LCD 7". Sur le côté gauche se trouvent les touches de réglage/désactivation de la sonnerie, de réglage du contraste et de la luminosité et les 2 touches auxiliaires, et sur le côté droit les touches permettant d'effectuer jusqu'à 8 appels intercom. La zone inférieure visualise clairement 5 touches pour les fonctions principales : activation de la communication, désactivation de la sonnerie, touche « Panique » pour la demande d'aide au concierge, activation vidéo automatique des postes externes et touche d'ouverture de la porte. Doté de la fonction Master/Slave et de la fonction de transfert vidéo entre postes en appel simultané. Fourni avec un étrier pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (horizontal ou vertical) et sur boîtier rond Ø 60 mm. Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

