

FL 180 è un dispositivo che viene applicato all'automazione FROG per permettere l'apertura del cancello a battente fino a 180°. Questo sistema può essere utilizzato anche per passaggi speciali con aperture a 360° e multigiro.

#### APPLICAZIONE KIT FL 180:

Dopo aver verificato che le condizioni di installazione permettano l'apertura desiderata, è necessario eseguire le seguenti sostituzioni all'automazione:

- Asportare il piattino di appoggio (part.1fig.1) della cassa di fondazione (FROG C);
- Sostituire il braccio di trasmissione del motoriduttore (FROG M) con il pignone in dotazione (part.2fig.1);
- Fissare tramite la spina filettata e le 2 rispettive viti di fissaggio;
- Sostituire la leva di trasmissione della cassa di fondazione (FROG C) con la leva dotata di corona dentata (part.4fig.1).

#### DESCRIZIONE DI MONTAGGIO:

- Fissare la cassa di fondazione e il motoriduttore come da istruzioni (fascicolo tecnico FROG n°13);

- Agganciare la catena di trasmissione come da fig.2 (nel caso in cui la catena fosse troppo tesa, è possibile allargare i fori di fissaggio del motoriduttore ad un diametro max. di 14 mm).

N.B. La catena di trasmissione va lubrificata con un lieve strato di grasso Multiuso (è buona norma ripetere tale operazione periodicamente, a seconda delle necessità).

**ENGLISH**

The FL 180 unit is designed for use with the FROG automatic opening systems to allow 180° aperture of hinged gates. This system can also be used for special applications requiring 360° opening or multiple revolutions

#### FITTING THE FL 180 KIT

Check that the conditions of installation are suitable for the desired aperture. If so, the automatic aperture system should be modified as follows:



- Remove the plate (detail 1 fig. 1) from the foundation box (FROG C).
- Replace the gearmotor transmission arm (FROG M) with the pinion supplied with the kit (detail 2 fig. 1).
- Fasten in position using the threaded pin and the two fixing screws.
- Replace the transmission lever in the foundation box (FROG C) with FL 180 lever, which is fitted with a cog wheel (detail 4 fig. 1).

#### INSTALLATION:

- Fit the foundation box and the gearmotor as described in the instructions (technical booklet FROG n° 13).

- Fit the transmission chain as shown in fig. 2. If the chain tension is excessive, the gearmotor fixing holes can be enlarged up to a maximum diameter of 14 mm.

N.B. The transmission chain should be lubricated with a thin layer of multipurpose grease. Lubrication should be repeated at regular intervals as necessary.

**Fig.1**

**Fig.2**


Larghezza anta Length gate Largeur porte Torbreite Ancho de la hoja m.	Peso anta Weight of gate Poids porte Torgewicht Peso de la hoja Kg.
1.50	600
2.00	400

**Tav. 1**

- Tempo di apertura a 180° : 30 sec.
- Aperture time (180°) 30 seconds.
- Temps d'ouverture à 180°: 30 sec.
- Öffnungszeit bei 180°: 30 Sek.
- Tiempo de apertura a 180°: 30 seg.

- \* E consigliabile prevedere una serratura elettrica qualora l' anta superi i 2,50 m.
- \* An electric lock is suggested when the gatewing is wider than 2,50 m.
- \* Il est conseillé de prévoir une serrure électrique si la porte dépasse 2,50 m.
- \* Falls die Tür 2,50 m. überschreitet , ist es ratsam ein elektrisches Schloß anzubringen.
- \* Es aconsejable proveer una cerradura eléctrica si la puerta supera los 2,50 m.

### FRANÇAIS

**FL 180 est un dispositif qui est appliqu    l' automation FROG pour permettre une ouverture de 180° au portail   battants . Ce syst me peut  tre  galement utilis  pour des passages sp ciaux avec des ouvertures   360° et tournquet.**

**APPLICATION KIT FL 180:**

apr s avoir contr l  que les conditions d'installa on permettent l'ouverture d sir e , il est n cessaire d'effectuer les substitutions suivantes sur l' automation:

-  ter le plan d'appui (part.1 fig. 1) de la caisse de fondation (FROG C) ;
- Remplacer le bras de transmission du motor ducteur (FROG M) avec le pignon fourni (part. 2 fig.1);
- Fixer avec la broche filet e et les 2 vis de fixage correspondantes ;
- Remplacer le levier de transmission de la caisse de fondation (FROG C) avec le levier muni decouronne dent e (part.4fig.1).

**DESCRIPTION POUR LE MONTAGE:**

- Fixer la caisse de fondation et le motor ducteur voir instructions (livret technique FROG Cn°13);
- Fixer la cha ne serait trop tendue , il est possible d' largir les trous de fixation du motor ducteur   un diam tre maximal de 14mm); N.B. La cha ne de transmission doit  tre lubrifi e avec une l g re couche d'huile MULTIUSO ( il est conseill  , au besoin , de r p ter l' op ration p riodiquement).

### DEUTSCH

**FL 180 ist eine Vorrichtung, die an der FROG - Automatisierung angebracht wird , um ein  ffnen des Fl geltors bis 180° zu erm glichen. Dieses System kann auch bei speziellen Durchfahrten mit  ffnungsbreiten bis 360° und Multirotation eingesetzt werden.**

**EINBAU SET FL 180:**

Nachdem  berpr ft worden ist, ob die Installationsbedienungen die gew nschte  ffnungsbreite erm glichen, sind folgenden notwendige

Ver nderungen vorzunehmen:

- Die Antriebshebel des Getriebemotors (FROG C) entfernen.
- Den Antriebshebel des Getriebemotors (FROG M) durch den mitgelieferten Ritzel (Abb. 1 Pkt.2) ersetzen.
- Mittels Gewindestift und den 2 jeweiligen Befestigungsschrauben befestigen.
- Den Antriebeshebel des Fundamentkastens (FROG C ) durch den mitgelieferten Hebel mit Zahnr ckzahn ersetzen (Abb.1,Pkt.4).

**MONTAGEBESCHREIBUNG:**

- Den Fundamentkasten und den Getriebemotor, wie in der Anleitung beschrieben (technisches Heft FROG Nr.13) , befestigen.
- Die Treibkette wie in Abb.2 einhaken (sollte die Kette zu stark gespannt sein , dann besteht die M glichkeit die Fixierl cher am Getriebemotor auf einen Durchmesser von max.14 mm zu erweitern).

**ACHTUNG: Die Treibkette mu  mit einer d nnen Schicht Vielzweckschmierfett geschmiert werden ( im Bedarfsfall empfiehlt sich, diesen Vorgang regelm  ig zu wiederholen).**

### ESPA OL

**FL 180 es un dispositivo que se aplica a la automatizaci n FROG para consentir la apertura de la puerta de una hoja hasta 180°. Este sistema se puede utilizar tambi n para pasos especiales con aperturas de 360° y multigiro.**

**APLICACION KIT FL 180:**

Despu s de aber comprobado que las condiciones para la instalaci n consienten la apertura requerida , es necesario realizar las sustituciones siguientes en la automatizaci n :

- Quitar la placa de soporte (Det.1 fig. 1) de la caja de fundici n ;
- Sustituir el brazo de transmisi n del motorreductor (FROG M) por el pi n n del equipo (Det.2 fig.1);
- Fijarlo mediante el perno de rosca y los dos tornillos de sujeci n relativos ;
- Sustituirla palanca de transmisi n de la caja de fundaci n (FROG C) por la palanca dotada de corona dentada (Det. 4 fig. 1).

**DESCRIPCION DEL MONTAJE:**

- Fijar la caja de fundaci n y el motorreductor con arreglo a las instrucciones (manual tecnico FROG n  13);
- Enganchar la cadena de transmisi n como muestra la fig. 2 (en caso de que la cadena estuviera demasiado tiesa , es posible ampliar los orificios de sujeci n del motorreductor hasta un d iametro m ax. de 14 mm).

**Nota: La cadena de transmisi n se debe lubricar con una ligera capa de grasa Multiuso (es buena regla repetir dicha operaci n peri dicamente, segun sea necesario ).**